

Deler til TANDBERG

Type	Kan erstattes av	Merknad ved erstatning	Lagervare	Brukt	Bestvare
39302	2N5295 -> BD243C				
1N4004	1N4007		x		
1N4007			x		
1N4148			x		
1N4742A		12v zener	x		
1N5245B		15v zener	x		
1S920	BA159				
1AA113	Ingen				
1AA119	Ingen				
1AA133	Ingen				
2N3819	BF245 (NB!)	Pinnekonfigurasjon forskjellig -Pinne 2 og 3 byttes om			x
2N4921	2N4923, BD165, BD237				x
2N4923	BD165, BD237				x
2N5087	BC560 (NB!)	Pinnekonfigurasjon forskjellig - Snus 180gr			
2N5401			x		
2N5458	BF245(NB!)	Pinnekonfigurasjon forskjellig - Snus 180gr			
2N5492	2N5496, BD243C			x	
2N5496	BD243C				x
2N5551			x		
2N5629	BD317				x
2N5630	BD317				x
2N6029	BD318				x
2N6030	BD318				x
2N6052	MJ2501, BDX66C				(x)
2N6059	MJ3001, BDX67C				(x)
2N6099				x	
2SC1583			x		
AC127	AC187				(x)
AC128	AC188			x	
AC176	AC187				x
AC187				x	x

Deler til TANDBERG

Type	Kan erstattes av	Merknad ved erstatning	Lagervare	Brukt	Bestvare
AC187K					X
AC188					X
AC188K					X
AD149	AL102		X		
AD150	AL102				X
AL102			X		
BA124	Ingen				
BA129	BA159				
BA142	Ingen				
BA145	BA159				
BA159			X		
BA170	1N4148				
BA182	BA243				
BA182	Ingen				
BA219	1N4148				
BA243	Ingen				
BB104	Ingen				
BB105	Ingen				
BB204	Ingen				
BC107	BC547				
BC139	BC161				
BC140	BC141				
BC141					X
BC144	BC141				
BC147	BC547				
BC148	BC547				
BC149	BC550				
BC153	BC560				
BC154	BC560				
BC157	BC557				
BC158	BC557				

Deler til TANDBERG

Type	Kan erstattes av	Merknad ved erstatning	Lagervare	Brukt	Bestvare
BC161					x
BC195	Ingen				
BC238	BC547				
BC447	BC547 (NB!)	Pinnekonfigurasjon forskjellig - Snus 180gr	x		
BC485	BC639(NB!)	Pinnekonfigurasjon fra CBE til BCE			(x)
BC490	BC640(NB!)	Pinnekonfigurasjon fra CBE til BCE			(x)
BC527-25	BC640(NB!)	Pinnekonfigurasjon fra CBE til BCE			(x)
BC537-35	BC639(NB!)	Pinnekonfigurasjon fra CBE til BCE			(x)
BC547			x		
BC548	BC547				
BC549	BC550				
BC550			x		
BC557			x		
BC558	BC557				
BC560			x		
BC639			x		
BC640			x		
BD145	BU608				
BD165			x		
BD204	BD244C				
BD237			x		
BD238			x		
BD243			x		
BD244			x		
BD317			x		
BD318			x		
BD418	BD530		x		
BD420	BD530		x		
BD525	BD529		x		
BD526	BD530		x		
BD529			x		

Deler til TANDBERG

Type	Kan erstattes av	Merknad ved erstatning	Lagervare	Brukt	Bestvare
BD530			X		
BD609	BD809		X		
BD610	BD810		X		
BD697	BD901	Ulikt hus		X	
BD698	BD902	Ulikt hus		X	
BD809			X		
BD810			X		
BD901			X		
BD902			X		
BD911			X		
BD912			X		
BDX66C					X
BDX67C					X
BF194	BF255		X		
BF195	BF255				
BF198			X		
BF199					X
BF200					X
BF245					X
BF254	BF255				
BF255			X		
BF324					X
BF375	BF199 (NB!)	Pinnekonfigurasjon forskjellig - Snus 180gr			
BF451	BF324 (NB!)	Pinnekonfigurasjon forskjellig -Pinne 1 og 2 byttes om			X
BF900				X	
BF905	BF960 -> BF900				
BF906	BF324				
BFR40	BC639				
BFR79	BC640				
BFW44	Ingen				X
BY133					X

Deler til TANDBERG

Type	Kan erstattes av	Merknad ved erstatning	Lagervare	Brukt	Bestvare
BY206	BA159				
BYX10	BY133				x
CA3089E				x	x
M179	BD529 - BD237				(x)
M180	BD530 - BD238				(x)
MC1310P				x	x
MD8003					(x)
MFC6120					
MJ2501					x
MJ3001					x
MJ4502			x		
MJ802			x		
MJE2955				x	x
MJE3055				x	x
MPSA13					x
MPSU05	MPSU06, BD525			x	
MPSU06	BD529			x	
MPSU07	BD529				
MPSU55	MPSU56, BD526			x	
MPSU56	BD530			x	
MR2065	1N4007				
OA81	AA133				
RCA40822	BF960 -> BF900			x	
RCA40823	BF960 -> BF900			(x)	
SE6002	BC547				
SPS5384	BD529				(x)
TBA231			x		
TCA420A					x
TDA1047					x
UA703				x	